**Fiche technique**

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro série M426f

## Une vitesse impressionnante. Une sécurité renforcée.

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces.[1] Les toners avec JetIntelligence conçus par HP permettent d'imprimer plus de pages.[2]

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw avec bac de 550 feuilles en option

### Points forts

- 38 ppm
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/Auto-Off en 8 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de pointe de 30 ipm
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage; Vitesse de numérisation maximale de 47 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Ecran tactile couleur 7,5 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers un périphérique USB
- LDAP, impression privée, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles

### Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.[3]
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonctionnalité d'impression recto verso la plus rapide de sa catégorie.[1]
- Récupérez vos pages et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.[1]
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et imprimez en toute sécurité grâce à des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification LDAP, HP JetAdvantage Private Print ou le stockage des tâches en option avec l'impression par PIN.

### Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 7,6 cm.[4]
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® directement depuis votre clé USB.[5]
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.[6]
- Imprimez plus en consommant moins que vos concurrents grâce aux toners conçus par HP avec JetIntelligence.[7]

### Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez plus de pages grâce aux toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.[2]
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner noir de précision.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à un toner préinstallé. Remplacez-le par une cartouche grande capacité en option.

### Restez connecté grâce à des options d'impression sans fil simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.[8]
- Vous pouvez compter sur l'impression directe sans fil au bureau ou à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.[9]
- Aidez votre personnel à imprimer facilement sur cette imprimante directement depuis leur périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.[10]
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.[11]

## Présentation du produit

**Illustration : Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M426fdw**




1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat : format papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran tactile couleur intuitif de 7,6 cm (inclinable)
4. Bac de sortie de 150 feuilles
5. Port USB d'accès aisé
6. Impression recto-verso automatique
7. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
11. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
12. Port USB pour le stockage de tâches et l'impression privée
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port réseau Ethernet
15. Port de sortie téléphone
16. Port d'entrée de télécopie
17. Processeur 1 200 MHz
18. Couvercle anti-poussière pour le bac 2 : se relève pour le chargement de papier au format A4

## La série en un coup d'œil

| Modèle | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw |
|---|---|---|
| **référence** | F6W14A | F6W15A |
| **Fonctions** | Impression, copie, numérisation et télécopie | Impression, copie, numérisation et télécopie |
| **Vitesse d'impression** | 38 ppm/30 ipm en recto verso | 38 ppm/30 ipm en recto verso |
| **Impression recto verso automatique** | Oui | Oui |
| **Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage** | Oui | Oui |
| **Bac d'entrée de papier standard** | Bac 1 de 100 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles | Bac 1 de 100 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles |
| **Bac d'entrée de papier en option** | Bac 3 de 550 feuilles | Bac 3 de 550 feuilles |
| **Mise en réseau** | Ethernet 10/100/1000 intégré | Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n |
| **Fonctionnalité d'impression mobile** | HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0 | Impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0 |

## Accessoires, consommables et assistance

| | |
|---|---|
| **Consommables** | **CF226A** HP 26A toner LaserJet noir authentique 3 100 pages |
| | **CF226X** HP 26X toner LaserJet noir grande capacité authentique 9 000 pages |
| **accessoires** | **D9P29A** Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles |
| **assistance et service technique** | **U8TQ9E** Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans<br>**U8TR2E** Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Laser Jet M426, 3 ans<br>**U8TR3E** Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans<br>**U8TR4PE** Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie<br>**U8TR5PE** Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie<br>**U8TR6PE** Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie |

## Spécifications techniques

| **Modèle** | **Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn** | **Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw** |
|---|---|---|
| **référence** | F6W14A | F6W15A |
| **Fonctions** | Impression, copie, scan, fax | Impression, copie, scan, fax |
| **Impression** | | |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 38 ppm Noir (A4); Jusqu'à 30 ipm Recto verso noir (A4) | |
| Première page imprimée en mode Prêt[1] | Vitesse : 5,6 secondes noir (A4, prêt) | |
| Première page imprimée en mode Veille | Vitesse : 8,0 s | |
| Résolution d'impression | HP FastRes 1200 Noir; HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp | |
| Technologie d'impression | Laser | |
| Zone d'impression | Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 4 mm; Droite: 4 mm; Zone d'impression minimale: 215,9 x 355,6 mm | |
| Langages d'impression | HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v1.7), URF, PCLm, PWG, Native Office | |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif de 7,5 cm (3 pouces); Imprimez depuis le cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (nécessite l'achat d'un lecteur flash USB distinct); Imprimez depuis un périphérique USB; Technologie de cartouche JetIntelligence | Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif de 7,5 cm (3 pouces); Imprimez depuis le cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (nécessite l'achat d'un lecteur flash USB distinct); Imprimez depuis un périphérique USB; Technologie de cartouche JetIntelligence |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 80 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000 (Impression); 750 à 4 000 (Numériser) | |
| Impression recto verso | Automatique (standard) | Automatique (standard) |
| Polices et types de caractères | 84 polices TrueType taille variable | |
| SureSupply pris en charge | Oui | |
| **Vitesse du processeur** | 1 200 MHz | |
| **Connectivité** | | |
| Standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Port USB Easy-access | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil 802.11b/g/n; Port USB Easy-access |
| Sans fil | Non | Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW | |
| **disques durs** | Non | |
| **Mémoire** | Standard: 256 Mo; maximum: 256 Mo | |
| **Copier** | | |
| Paramètres de copie | Plus clair/plus foncé; Recto verso; Copie ID; Optimiser; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies: Résolution de copie: 600 x 600 ppp Réduction/Agrandissement: 25 à 400 % | |
| Vitesse de copie | Jusqu'à 38 ppm Noir (A4) | |
| **Numériser** | | |
| Caractéristiques du scanner | type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Les logiciels For Scan (inclus à la livraison) prennent en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]; Version Twain: Version 1.9 (système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 297 x 216 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp | |
| Format du fichier de numérisation | A plat, chargeur automatique de documents | |
| Vitesse de numérisation[14] | Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (monochrome), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur) | |
| Zone de numérisation | À plat: format minimal du support: 48,8 x 48,8 mm; format maximal du support: 297 x 216 mm<br>Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 102 x 152 mm; format maximal du support: 216 x 355,6 mm | |
| Fonctions avancées de scanner | Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers un périphérique USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche d'e-mail LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage (50 feuilles) | |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris | 24 bits / 256 | |
| envoi numérique | Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud | |
| Volume de numérisation mensuel recommandé | 750 à 4 000 | 750 à 4 000 |
| **Télécopier** | | |
| Télécopier | Oui, 33,6 kbps | Oui, 33,6 kbps |
| Caractéristiques de télécopie | Mémoire de télécopie: 4 Mo (250 pages Slerexe à résolution standard); Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); numérotation abrégée: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe) | |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur | Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Assistant de configuration de télécopie numérique; Assistant de configuration de télécopie; HP Send Fax | |

| Modèle | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw |
|---|---|---|
| **référence** | F6W14A | F6W15A |
| **Gestion du papier** | | |
| types de supports | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, transparents | |
| Format du papier | Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2, bac 3 : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm<br>Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, format personnalisé; Bac 2 et bac 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), format personnalisé<br>Chargeur automatique de documents: A4; 127 x 127 à 216 x 355,6 mm | |
| Gestion du papier | Entrée standard: Bac d'alimentation 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles<br>Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles<br>Option/Entrée: Troisième bac de 550 feuilles en option<br>Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles | |
| Capacité d'entrée papier | bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10<br>bac 2: Feuilles : 250<br>bac 3: Feuilles : 550 (en option)<br>maximum: Jusqu'à 900 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) | |
| Capacité de sortie | Standard: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 75 feuilles transparents<br>maximum: Jusqu'à 150 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes transparents: Jusqu'à 75 feuilles | |
| Grammage | Bac 1 : de 60 à 175 g/m²; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : de 60 à 120 g/m²<br>Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m² | |
| **Systèmes d'exploitation supportés** | Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur http://www.HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX | |
| **Systèmes d'exploitation réseau compatibles** | Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 & 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Microsoft Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5 , Microsoft Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7,5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 fonction Pack 2 et 3, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame ® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3) ; Serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iprint) : Client Novell iPrint v5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 (32 bits et 64 bits), client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (32 bits et 64 bits) | |
| **Fonctionnalité d'impression mobile** | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles | HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles |
| **Configuration minimale du système** | Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou port réseau; Windows Vista (32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau ; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) : processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau<br>Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.apple.com) | |
| **Logiciels fournis** | Windows 7 : logiciel d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfiguration de votre matériel HP, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet) | |
| **Gestion d'imprimante** | Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; | |
| **Panneau de commande** | Ecran tactile écran graphique couleur (CGD) d'une diagonale de 7,5 cm (3 pouces) | |
| **Dimensions et poids** | | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum: 420 x 390 x 323 mm<br>maximum: 430 x 634 x 325 mm | Minimum: 420 x 390 x 323 mm<br>maximum: 430 x 634 x 325 mm |
| Dimensions du colis (l x P x H) | 497 x 398 x 490 mm | 497 x 398 x 490 mm |
| Poids de l'imprimante[2] | 12,86 kg | 12,86 kg |
| Poids du colis | 15,5 kg | 15,5 kg |
| **Environnement d'exploitation** | Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR | |
| **Stockage** | Température: -20 à 40 C, Humidité: 10 à 90% HR | |
| **Acoustique[3]** | Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise: 55 dB (A) | |
| **Alimentation** | configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum<br>consommation: 583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt) | |
| **Technologie d'économie d'énergie** | Technologie de fusion instantanée; Technologie HP Auto-On/Auto-Off | |
| **certifications** | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 | |
| **Garantie** | Garantie d'un an sur le matériel | |
| **Contenu de l'emballage** | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Unité d'impression recto verso intégrée; Télécopieur intégré | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Câble USB; Unité d'impression recto verso intégrée; Télécopieur intégré |
| **Cartouches de remplacement[5]** | HP 26A toner LaserJet noir (3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (9 000 pages) CF226X | |

## Notes de bas de page

[1] Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode Veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [2] Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [3] Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Des services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpconnected.com.; [4] Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.http://www.hpconnected.com.; [5] Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux Etats-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge.; [6] HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis http://www.hp.com/go/webjetadmin.; [7] Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [8] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; [9] Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; [10] Fonctionnalité disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, consultez le site http://www.hp.com/go/nfcprinting.; [11] Fonctionnalité disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

[1] Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; [2] Avec la cartouche 26A (F6W14A, F6W15A) ou la cartouche de 26X (F6W17A); [3] Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 38 ppm, numérisation active à 26 ppm.; [4] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; [5] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [6] Mesuré selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; [7] HP recommande un nombre de pages imprimées par mois situé dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.; [8] La vitesse de sortie de la première copie et de copie mesurées en utilisant la norme ISO/CEI 29183, à exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; [9] Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Le temps de transmission est plus long pour les pages plus complexes ou de résolution supérieure.; [10] Pour la prise en charge du logiciel de numérisation (inclus à la livraison) : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; [11] Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. Le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site http://www.hp.com. Les pilotes Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.; [14] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.; [15] HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/SureSupply. Uniquement disponible avec les consommables conçus par HP. Accès Internet requis.

mon copieur.com

www.moncopieur.com

http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 09/15 4AA6-0845FRE